So programmieren Sie ein Somfy RTS-Rolltor für TaHoma und die Keytis-Fernbedienung

Um Ihr Rolltor mit dem Somfy TaHoma-System zu verbinden, benötigen Sie zunächst eine Handfernbedienung, beispielsweise die Somfy Situo 1 RTS, mit den Tasten AUF, AB, MY/STOP und PROG.

Schritt 1 – Situo RTS-Fernbedienung für das Rolltor programmieren

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Rolltorantriebs ein.
2. Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten AUF und AB, bis das Rolltor eine kurze Auf- und Abbewegung ausführt.
3. Überprüfen Sie, ob der Antrieb in die richtige Richtung läuft (AUF öffnet das Tor und AB schließt es).
4. Falls die Laufrichtung vertauscht ist, drücken und halten Sie die MY/STOP-Taste, bis das Rolltor erneut eine kurze Auf- und Abbewegung ausführt.
5. Lassen Sie die MY/STOP-Taste los und überprüfen Sie die Laufrichtung erneut.
6. Sobald die Laufrichtung korrekt ist, drücken Sie kurz die PROG-Taste auf der Rückseite der Fernbedienung.
7. Das Rolltor führt eine kurze Auf- und Abbewegung aus, um die erfolgreiche Programmierung zu bestätigen.

Die Situo RTS-Fernbedienung ist nun programmiert.

Schritt 2 – Rolltor mit TaHoma verbinden

Sobald die Situo RTS-Fernbedienung erfolgreich programmiert wurde, können Sie das Rolltor zu Ihrem TaHoma-System hinzufügen.

Wichtig: Eine Fernbedienung mit den Tasten AUF, AB, MY/STOP und PROG ist erforderlich. Ohne eine solche Fernbedienung kann das Rolltor mit diesem Verfahren nicht zu TaHoma hinzugefügt werden.

Schritt 3 – Zusätzliche Keytis 2 RTS-Fernbedienung programmieren

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihrer neuen Somfy Keytis 2 RTS-Fernbedienung.
2. Nehmen Sie die bereits programmierte Situo RTS-Fernbedienung (oder eine andere kompatible Fernbedienung mit den Tasten AUF, AB, MY/STOP und PROG).
3. Wählen Sie den Kanal aus, der das Rolltor steuert, und halten Sie die PROG-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Rolltor eine kurze Auf- und Abbewegung ausführt.
4. Nehmen Sie die neue Keytis 2 RTS-Fernbedienung und überbrücken Sie kurz mit einem Schraubendreher die PROG-Kontakte auf der Platine.
5. Die Kontrollleuchte der Keytis-Fernbedienung beginnt zu blinken.
6. Drücken Sie die Taste auf der Keytis-Fernbedienung, mit der Sie das Rolltor steuern möchten.
7. Das Rolltor führt eine weitere kurze Bewegung aus, um die erfolgreiche Programmierung zu bestätigen.

Die Keytis 2 RTS-Fernbedienung ist nun programmiert und einsatzbereit.